



Mobiilirakenduse Yale Alarm kasutamiseks mooduli lisamise juhend uuele/olemasolevale Yale Doorman (versioon V2 ja V2N) lukule:

NB! Peale lisamooduli paigaldamist kaotavad kõik varasemalt sisestatud koodid ja tagid/kiibid kehtivuse. Edaspidi saab tage/kiipe ja kasutajakoodi registreerida ainult läbi mobiilirakenduse Yale Alarm.

- Avage uks.
- Eemaldage patareikate ja patareid.
- Eemaldage sisemine lukukate (ülemised 2 kruvi ja alumised 2 kruvi kattekorkide all). Kaableid ei ole vaja lahti ühendada.
- Elektroonikaplaadil seadke lüliti "Lihtne" (Easy) või "Täiustatud" (Advanced) asendist vastupidisesse asendisse. Kui lüliti on asendis „Easy“, siis lükake lüliti asendisse „Advanced“. Kui lüliti on asendis „Advanced“, siis lükake lüliti asendisse „Easy“.
- Kinnitage sisemine lukukate.
- Ühendage kontrollkeskus (HUB) kaabliga võrku. HUB-il peab süttima roheline tuli.
- Laadige alla mobiilirakendus Yale Alarm.
- Looge uus kasutaja (vajalik e-mail konto), valige sobiv parool (8 märki, kus on vähemalt üks suur täht, number ja sümbol), peakood (4-kohaline) ning telefoninumber (algusega +372). HUB seerianumbri võite sisestada trükkides või kasutada QR-koodi (kleebis andmetega asub HUB seadme põhja all).
- Eemaldage HUB-i taga olev kummist kate ja lükake lüliti asendisse ON.

NB! Kui HUB-ile on saada uus tarkvaraline uuendus (Firmware Upgrade), siis palun paigaldage see enne järgmisi samme. Tarkvara uuendus võtab aega 2-10 minutit. Vajadusel proovige mitu korda. Kui tarkvara uuendus ikkagi ei toimi, siis eemaldage võrgu piirangud või kasutage teist võrku.

- Mobiilirakenduse menüüst valige „Add device“ -> “I am adding a lock“ -> “Next“
- Paigaldage lisamoodul patareihooldiku all olevasse pesasse ja vajutage mobiilirakenduses „Next“ ja edasi „Activate learning mode“.
- Paigaldage patareid. Lukk ütleb: „Integration activated“.
- Mobiilirakenduses lisage lukule/uksele nimetus ja vajutage „Add device“.

NB! Kui lukk ütleb „Welcome to Yale Digital World“, siis lisamoodul ei ühildunud. Kontrollida, kas lisamoodul on korralikult pesas ja vajadusel alustada seadistamist algusest.

Märge 1:

Kui peale lisamooduli või uute patareide paigaldamist on tagi/kiibi lugemine märgatava viivitusega, siis tuleb toimida vastavalt järgnevale juhendile:

- Sulgege uks.
- Lukustage uks vajutades * klahvile (automaatlukustuse korral lukustub uks automaatselt 2-3 sekundi jooksul).
- Vajutage uuesti * klahvile ja hoidke seda allavajutatuna 3-9 sekundit.
- Lukust kostub helisignaal ja klahvistik muutub aktiivseks, koheselt sisestage kasutajakood ja vajutage klahvile *.

- HUB annab järjest mitmeid helisignaale, toimub seadme taaskäivitus. Oodake helisignaalide lõppemiseni.
- Vajutage klahvile * ja sisestage kasutajakood ning vajutage uuesti * klahvile.
- HUB annab ühe lühikese helisignaali ning uks on nüüd lukust lahti ja kasutamiseks valmis. Tagi/kiibi lugemine on taas normaalse kiirusega.

Märge 2:

Kui peaks esinema tõrkeid uute koodide või tagide/kiibide lisamisel nutitelefoni rakenduses Yale Alarm, siis tuleb toimida vastavalt järgnevale juhendile:

Kiipide lisamisel ei tohi kiirustada. Peale igat käiku tuleb anda aega, et raadiosignaalid jõuaksid liikuda luku ja kontrollkeskuse (HUB) vahel.

- Avage rakendus Yale Alarm.
- „Menu“ alt valige „Settings“ sealt edasi „Lock Settings“ ja „Lock Tag/Card Settings“
- Valige nimekirjast üks vaba mälupeesa.
- Oodake 5 sekundit.
- Hoidke kiipi lugeja juures, lukk annab tulede vilgutamise ning helisignaalidega märku kiibi lugemisest (sama märguannet annab lukk ka tavaolukorras vale koodi sisestamisel)
- Oodake 5 sekundit
- Vajutage rakenduses „Next“ ja lõpetage kiibi registreerimine.
- Proovige, kas sisestatud kiip avab ukse.
- Kui töötab, siis olete edukalt kiibi registreerinud.

Kui just registreeritud kiip ikkagi ust ei ava ja olete seda proovinud korduvalt edutult uuesti lisada, siis toimige järgnevalt:

- Eemaldage lukust patareid ja logige välja Yale Alarm rakendusest.
- Oodake 30 sekundit.
- Logige sisse Yale Alarm rakendusse ja sisestage lukku patareid.
- Oodake 30 sekundit.
- Nüüd proovige uuesti kiipi lisada.
- Alternatiivina võite proovida lisada mõnda muud kiipi ning mõnda muud mälupeesa.

Kui kiibi sisestamine ikkagi ei õnnestu, siis tuleks parandada raadioside signaali järgnevalt:

- Kontrollkeskus (HUB) peaks olema Wi-Fi ruuterist vähemalt 1-2 meetri kaugusel.
- Luku ja kontrollkeskuse vahele ei tohiks jääda betoonist sein või lagesid.
- Luku ja kontrollkeskuse vaheline kaugus peaks olema vähem kui 10m.

Kui kiibi lisamisel ei ole Yale Alarm rakenduses näha mälupeasid (10tk), siis toimige järgnevalt:

- Avage rakendus Yale Alarm.
- „Menu“ alt valige „Settings“ sealt edasi „System Information“
- Erkaanil kuvatakse luku tehnilised andmed.
- Vajutage reale „SMS Balance“ ja hoidke nappu peal 1-2 sekundit – telefoni annab märku vibreerimisega.
- Korrake sama tegevust uuesti.
- Ekraani alla serva tekib kollane kast kirjaga „Refresh panel“.
- Vajutage „Refresh panel“ kirjele ning kinnitage oma valikut vajutades „OK“
- Oodake 10-40 sekundit.
- Ekraanile ilmub kiri „Panel Refreshed“.
- Vajutage „OK“.

Märge 3:

Kui Yale Alarm rakenduses tuleb ette veateade „Panel Uptime Error“, siis tuleb kontrollkeskuse (HUB) seadmele teha restart vastavalt järgnevale juhendile:

- Eemaldage HUB seade vooluvõrgust.
- Eemaldage HUB-i taga olev kummist kate ja lükake lüliti asendisse OFF.
- Ühendage HUB tagasi vooluvõrku ja oodake kuni süttib roheline tuli.
- Lükake HUB seadme taga olev lüliti asendisse ON ning pange tagasi kummist kate.
- Avage uuesti Yale Alarm rakendus ning viige lõpuni soovitud toiming.